

EX 3001 SLUKNINGSCENTRAL

- Produktblad

Godkendt efter EN12094-1, EN 54-2 og EN 54-4



Generelt

Ex-3000 er en 3 grupper slukningscentral for inertgas. Centralen er blevet designet, fremstillet og testet til at overholde kravene i den europæiske standard EN 12094 for slukningsanlæg samt EN54- part 2 og 4. Derudover er den på DBI's liste over godkendte slukningscentraler i Danmark.

Slukningscentralen detekterer en brandalarm ved tilslutning af konventionelle detektorer af typen Orbis som kan leveres i flere forskellige typer, optisk, termo og multisensor.

Centralen kan udbygges med ud- og indgangskort for ekstra styringer.

Faciliteter

- Brugervenligt grafisk display som i klar tekst angiver status på displayet
- Adgangskode for level 2 adgang til centralen (nøglekontakt kan monteres)

- Event log med angivelse af klokke/dato
- Fimalogo kan downloades til central
- RS 485 for tilslutning til repeaterpaneler
- Brugervenlig software for download af event log fra centraludstyr

Tilbehør:

Orbis optisk detektor	Best. nr. 04650
Orbis sokkel	Best. nr. 05645
Alarmtryk for slukning Y470SF	Best. nr. 06192
Nøglekontakt for skift mellem Åben/Lukke for betjening	Best. nr. 02856
Nøglekontakt for skift mellem Automatisk + Manuel/ Kun Manuel udløsning	Best. nr. 02856

Forsyningsspænding	230 VAC
Spændingsinterval	200 til 240 VAC + 10 % / - 15 %, 50/60 Hz
Strømforbrug max	1 A
Nødstrømsakkumulatorer (købes separat)	24V / 7 Ah (min) 24V / 9 Ah (max)
Dimensioner (b x h x d)	400 x 330 x 90 mm
Godkendelser	0086-CPD-541661
DBI systemcertifikat	253.106
Bestillingsnummer	02294
EAN-nummer	5703360 022945

Tekniske data

- Godkendt efter EN12094-1, EN 54-2 og EN 54-4
- 1 overvåget udgang til magnetventiler (24 VDC / 1 A) eller udløseskud (24 VDC / 1A) eller (24VDC / 3A, 15 ms)
- Udløseskud monteret på central
- 1 overvåget indgang til udløseskud
- 3 konventionelle grupper for branddetektering
- Anvendes med Orbis detektorer (max. 16 stk)
- 3 overvågede udgange til lydgivere og blitz (24 VDC / 1A)
- 2 relæudgange for brandalarm og fejlalarm (30V / 1A)
- 2 relæudgange (30V / 1A) programmerbare
- 8 relæudgange (30v /1A), programmerbare ved montering af tillægskort Mxp-008 (Best.nr. 02515)
- 1 spændingsudgang til eksternt udstyr (24 VDC / 0,5 A)
- 1 styret spændingsudgang, der afbrydes i ca. 5 sekunder ved retablering (24 VDC/ 0,5 A)
- 1 overvåget indgang til omskifting mellem Automatisk+ Manuel / Kun Manuel udløsning
- 1 overvåget indgang til Hold nedtælling til udløsning
- 1 overvåget indgang til Stop udløsning
- 1 overvåget indgang til Trykovervågning af trykflasker
- 1 overvåget indgang til Overvågning af ventil Åben / Lukket
- 1 overvåget indgang til Flowovervågning
- 4 overvågede indgange, programmerbare
- Nøglekontakt (Best.nr.02856) til skift mellem Åben / Lukket for betjening - kan monteres
- Nøglekontakt (Best.nr. 02857) til skift mellem Automatisk+Manuel / Kun Manuel udløsning - kan monteres
- Op til 7 repeatere kan tilsluttes
- Plads til 1 sæt 24 V / 7 Ah akkumulatorer (Best.nr.03085) eller 1 sæt 24 V / 9 Ah akkumulatorer (Best.nr.03086)



Lotek A/S er naturligvis godkendt efter DBI retningslinje 232 til installation og vedligehold af automatiske brandalarmeringsanlæg.

**BRAND
REDNING
SIKKERHED**

LOTEK SAFETY

Med mere end 40 års erfaring er Lotek A/S i dag en af landets førende leverandører af løsninger indenfor brand, redning og sikkerhed. Virksomheden er økonomisk særdeles solid og egne agenturer på systemkomponenter af højeste kvalitet, sikrer vores kunder den rigtige kvalitet til den rigtige pris.

